



## Descrizione del prodotto

Quando il grande non è abbastanza grande, le lampadine a filamento Gigante LED a forma di globo Innolite ([fornitore di lampadine LED vintage OEM](#)) G200 fa una dichiarazione notevole con la loro taglia XXL. Questi enormi oggetti accattivanti vengono utilizzati nell'ampio spazio aperto come loft, ristoranti e bar per creare un'atmosfera trendy e retrò.

Con un design da globo enorme e classico, questa lampada ([Fornitore di lampadine a filamento LED](#)) è una perfetta sostituzione della tradizionale lampada a globo ad incandescenza con i vantaggi della lunga durata della tecnologia LED per oltre 10 anni (4 ore al giorno) e un risparmio dell'85% sui costi energetici. L'installazione è semplice come la stessa base E26 E27 B22.

Senza piombo o mercurio e senza radiazioni UV, questa lampada gigante è anche un prodotto ecologico. Nel frattempo può anche essere dimmerabile per aiutarti a godere di una luce molto più luminosa o più utile che ami.



## Specifiche di prodotto

Modello numero:	39051
Energia	8W
Colore del vetro	Chiaro o Ambra o Fumo
Flusso luminoso	560lm ± 10%
Spec. Del filamento del LED	8 x 67
Tensione di ingresso	220-240 VAC o 100-130 V CA.
Materiale	Bicchiere
Color Temp (CCT)	1800K - 3000K
Classe di efficienza energetica	A +
Angolo del fascio luminoso	360 °
Indice di resa cromatica	> 80 Ra
Fattore di potenza	> 0.5
Ora di inizio	& Lt; 0,5S
Ciclo di commutazione	≥12,500
Tutta la vita	Fino a 25.000 ore
Base della lampada	E26 E27 B22 E39 E40
Dimensioni	Dia. = 200mm
	L = 275 millimetri



## Certificati di prodotto

CE RoHS ErP SAA  FC



## prodotti correlati

Modello numero:	Tipo di lampadina	Spec. Del filamento del LED	Colore del vetro	Flusso luminoso (lm)	Potenza (W)
39052	G200	12 x 67	Cancella / Ambra / Fumo	800 lm $\pm$ 10%	12W
39061	G260	8 x 67	Cancella / Ambra / Fumo	560 lm $\pm$ 10%	8W
39062	G260	12 x 67	Cancella / Ambra / Fumo	800 lm $\pm$ 10%	12W
39063	G260	16 x 67	Cancella / Ambra / Fumo	1000 lm $\pm$ 10%	16W
39071	G300	8 x 67	Cancella / Ambra / Fumo	560 lm $\pm$ 10%	8W
39072	G300	12X67	Cancella / Ambra / Fumo	800 lm $\pm$ 10%	12W
39073	G300	16 x 67	Cancella / Ambra / Fumo	1000 lm $\pm$ 10%	16W



## Spettacolo del prodotto

# Giant LED Filament Bulb



## Features & Advantages



 **vantaggi**

- <sup>2</sup> L'angolo del fascio di 360 ° offre una distribuzione uniforme della luce senza creare ombre
- <sup>2</sup> Risparmio energetico fino all'85% grazie alla nuova tecnologia a filamento LED: 8W LED equivalenti a una lampadina a incandescenza da 60W
- <sup>2</sup> Dimensioni retrofit e design vintage classico per un aspetto e una sensazione di incandescenza tradizionali
- <sup>2</sup> Nessuno sfarfallio per proteggere gli occhi umani
- <sup>2</sup> High CRI & gt; 80 garantisce una luce più vivida e naturale
- <sup>2</sup> Rispettoso dell'ambiente: nessun piombo o mercurio e nessuna radiazione UV o IR
- <sup>2</sup> Lunga durata utile fino a 10 anni (4 ore di utilizzo al giorno)
- <sup>2</sup> Dimmerabile uniformemente dal 10% al 100%
- <sup>2</sup> Due anni di garanzia limitata basata su un uso medio giornaliero di 4 ore
- <sup>2</sup> Con certificazione CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL

 **Applicazione**

Giant LED Filament Bulb G200 8W ([Produttore di lampadine a filamento LED](#)) può offrire luce d'ambiente trendy e retrò in cucina, soggiorno, camera da letto, bar, club, pub, caffetteria, hotel, ristorante, bistrò, showroom, ecc. È perfetto per l'installazione decorativa, applicazioni domestiche, ecc.

**Funzionamento e manutenzione**

- <sup>2</sup> Intervallo di temperatura ambiente da -20 ° C a 40 ° C.
- <sup>2</sup> Conservare e utilizzare la lampadina / lampada allo stesso modo della tradizionale lampadina / lampada.
- <sup>2</sup> Controllare che i dispositivi siano cablati correttamente e non fornire picchi di tensione alla lampadina / lampada provocando surriscaldamento / guasto.
- <sup>2</sup> La lampadina / lampada deve essere tenuta libera dalla contaminazione.
- <sup>2</sup> Le buone condizioni dei contatti del portalampada sono importanti per assicurare il corretto funzionamento della lampada / lampadina.
- <sup>2</sup> Disinserire l'alimentazione di rete prima di installare o rimuovere la lampadina / lampada.
- <sup>2</sup> Assicurarsi che la lampadina / lampada sia fredda prima di rimuoverla.

**Avvertimento:** Interrompere l'uso se danneggiato.

# Application





## **Pacchetto**

1 lampadina principale del pc per scatola di colore, quindi 4 pc imballati in una scatola standard dell'esportazione. (1pc / scatola di colore, 4pcs / carton)



## **Politica di ritorno**

Forniamo una GARANZIA LIMITATA di DUE ANNI sulla base di un utilizzo medio giornaliero di 4 ore per questo articolo.

Dovrebbero essere richiesti resi:

Passaggio 1) Contattaci con questo indirizzo email del sito.

Passaggio 2) Fornire il maggior numero di dettagli possibili sul problema che si sta verificando.

Passaggio 3) L'autorizzazione per la restituzione dell'elemento verrà emessa.

Passaggio 4) Restituire l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordati.



## **FAQ**

Q1. sei un produttore?

A1: Sì, siamo un produttore esperto con i nostri stampi e linee di produzione.

Q2. Come è la qualità dei prodotti?

A2: I nostri tecnici e team di controllo qualità testano i prodotti uno ad uno utilizzando la linea di invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti. Q3. Quanto riguarda il prezzo?

A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4. Come effettuare un ordine?

A4: Contatta direttamente il servizio online o inviaci un'email direttamente a noi, ti risponderemo a breve con il prezzo del prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc. Grazie.

Q5. Posso acquistare campioni da te?

A5: Sì! Siete invitati a effettuare l'ordine del campione per testare la nostra qualità superiore e servizio, i campioni misti sono accettabili.

Q6. Posso visitare la tua fabbrica?

A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al vostro tempo conveniente.

Q7. Come posso effettuare ordini OEM o ODM?

A7: abbiamo diverse elaborazioni di stampa per diversi ordini OEM / ODM. Vi preghiamo di contattarci con il servizio online o di inviarci un'e-mail direttamente.

Q8. Come dovrei pagare i miei ordini?

A8: è possibile pagare da T / T, L / C a vista sarebbe disponibile per la banca qualificato e MOQ richiesto per ogni ordine.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

