

وصف المنتج

هو خيار اقتصادي لتحل محل اللبنة المتوهجة Wالثريات LED 5 عاكس الضوء INNOLITE C37 ، الكلاسيكية C37 مع شكل شمعة القياسية، التثبيت سهل جدًا نظرًا لنفس الحجم وقبعة القاعدة القياسية. 35W

هذا قابل للكسر. وفي الوقت نفسه ، فإنه أيضا منتج صديق للبيئة حيث لا LED مع غطاء الألومنيوم المغطى بلاستيكي ، مصباح ضوء. يوجد أي زئبق أو إشعاع فوق بنفس الطريقة.

الترياق العادية. مع مصباح dimmers يمكن أيضا أن يكون عكس الضوء بسلاسة من 0 % إلى 100 % من قبل LED هذا ضوء الثريا يمكنك دائمًا الاستمتاع بضبط سطوع المصباح لخلق أجواء الإضاءة الأكثر ملاءمة ، Innolite الثريا القابل للانعكاس من

مواصفات المنتج

نموذج رقم:	37153
قوة	5W
نوع الغطاء	أوبال
تدفق مضيئة	400lm ± 10%
أي ما يعادل ساطع	35W
نوع الصمام	SMD
مساهمة الجهد	220-240VAC أو 130-100VAC
مواد	البلاستيك والألمنيوم
درجة اللون (CCT)	2700K - 6500K
تسمية كفاءة الطاقة	A +
شعاع زاوية	درجة 200
مؤشر تجسيد اللون	رع 80
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	S: 0.5 & العلامة
تبدل دورة	≥12.500
أوقات الحياة	ما يصل إلى 25000 ساعة
قاعدة المصباح	E12 ، E14 ، E26 ، E27 ، B22
الأبعاد	ضياء = 37 مم E14 ، L = 103mm؛ E27 ، L = 105mm

شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA FC

منتجات ذات صلة

نموذج رقم:	غطاء المصباح	القوة الكهربائية (W)	تدفق مضيئة (lm)	لمبة مكافئة متوهجة
37151	أوبال	3W	250lm ± 10 %	20W
37154	أوبال	6W	480lm ± 10%	40W
37155	أوبال	7W	560lm ± 10%	45W

عرض المنتج

Conventional PCA LED Bulb

200 degree Light Beam angle

High light transmittance and strong plastic Lamp cover

Plastic + Aluminum lamp body for excellent heat dissipation and longer lifespan

High brightness LED chips without glare, 6W equivalent to 40W incandescent bulbs

Constant current IC driver inside for flicker free

Available in traditional base caps E14 E26 E27 B22 etc.





مزايا

الكسر واقية كما هو الحال مع السكن الألومنيوم يرتدون البلاستيك²
المتوهجة W تعادل لمبة 35 LED: 5W SMD LED² توفير طاقة بنسبة 70% مع تقنية²
حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي للشكل والمظهر المتوهج التقليدي²
ضوء لينة من دون وميض لحماية عيون الإنسان²
يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية 80 GT. و CRI² ارتفاع²
صديقة للبيئة: لا يؤدي أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء²
العمر الطويل يستمر حتى 10 سنوات (4 ساعات في اليوم)²
عكس الضوء²
الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات² ضمان محدود لمدة عامين على أساس متوسط.
مع شهادة CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL²



الوضعية

يستخدم عادة كمصباح الثريا ، مصباح القلادة ، مصباح الجدار الخ. يمكن أن يقدم Innotech C37 عاكس الضوء LED إن مصباح ثريا
ضوءاً عتيقاً وناعماً في غرفة الطعام ، غرفة المعيشة ، المدخل ، الفندق ، المطعم ، المقهى ، إلخ.

التشغيل والصيانة

² تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
² تحقق من أن تجهيزاتك موصلة بشكل صحيح ولا تقدم ثباتاً في الجهد الكهربائي إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة
الحرارة أو الفشل.
² يجب أن تبقى المصباح / مصباح خالية من التلوث.
² تعد الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصابيح مهمة لضمان التشغيل السليم للمصباح / المصباح.
² أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح.
² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: التوقف عن الاستخدام في حالة تلفها.

Application



صفحة

مرجع اللون ، جهاز كمبيوتر / pcمعبأة في كرتونة تصدير القياسية واحدة. (1 pcs لكل لون مربع ، ثم 50 LED جهاز كمبيوتر لمبة 1 (شخصى 50 / الكرتون

سياسة العائدات

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم ضمان مجاني لمدة عامين على أساس متوسط ينبغي أن يطلب المرتجعات:
الخطوة (1) اتصل بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة (3) سيصدر تصريح للعودة البند.
الخطوة (4) إعادة العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

التعليمات

Q1. اكتب اسم المنتج

a1: اكتب اسم المنتج في الخلية المناسبة في الجدول التالي.

Q2.How اكتب اسم المنتج

a2: اكتب اسم المنتج في الخلية المناسبة في الجدول التالي.

.....

Q3.How

a3:

Q4.How

A4:
.....

..... .5

..... !:5

Q6.Can

a6:Q7.How

a7: OEM /
.....

Q8.

a8: T / T L / C
.....

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

