



Produktbeschreibung

Wenn groß ist nicht groß genug, machen G300 Amber dimmbale riesigen LED Globe Glühbirnen eine bemerkenswerte Aussage mit ihrer XXL-Größe. Diese riesigen, auffälligen Gegenstände werden in den weiten offenen Räumen wie Lofts, Restaurants und Bars verwendet, um eine trendige und Retro-Atmosphäre zu schaffen.

Mit einem riesigen und klassischen Globusdesign ist diese Lampe ein perfekter Ersatz für die traditionelle Glühbirne mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie seit über 10 Jahren (4 Stunden pro Tag) und spart 85% Energiekosten. Die Installation ist einfach wie die gleiche Sockelkappe E26 E27 B22.

Ohne Blei oder Quecksilber und ohne UV-Strahlung ist diese riesige Lampe auch ein umweltfreundliches Produkt. Inzwischen kann es auch dimmbar sein, um Ihnen zu helfen, ein viel helleres oder nützlicheres Licht zu genießen, das Sie lieben.



Produktspezifikation

Modell Nr.	39071
Leistung	8W
Glasfarbe	Klar oder Bernstein oder Rauch
Lichtstrom	560lm ± 10%
LED-Filamentspez.	8 x 67
Eingangsspannung	220-240VAC oder 100-130VAC
Material	Glas
Farbtemperatur (CCT)	1800K - 3000K
Energieeffizienzklasse	A +
Abstrahlwinkel	360 °
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Leistungsfaktor	> 0,5
Startzeit	< 0,5S
Schaltzyklus	≥12,500
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden
Lampensockel	E26 E27 B22 E39 E40
Maße	Durchmesser = 300 mm
	L = 395 mm



Produktzertifikate

CE RoHS ErP SAA  FC




Ähnliche Produkte

Modell Nr.	Leuchtmitteltyp	LED-Filamentspez.	Glasfarbe	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)
39051	G200	8 x 67	Klar / Bernstein / Rauch	560 lm \pm 10%	8W
39052	G200	12 x 67	Klar / Bernstein / Rauch	800 lm \pm 10%	12W
39061	G260	8 X 67	Klar / Bernstein / Rauch	560 lm \pm 10%	8W
39062	G260	12 x 67	Klar / Bernstein / Rauch	800 lm \pm 10%	12W
39063	G260	16 x 67	Klar / Bernstein / Rauch	1000 lm \pm 10%	16W
39072	G300	12X67	Klar / Bernstein / Rauch	800 lm \pm 10%	12W
39073	G300	16 x 67	Klar / Bernstein / Rauch	1000 lm \pm 10%	16W



Produkt Show

Giant LED Filament Bulb



Features & Advantages





Vorteile

- ² Der Abstrahlwinkel von 360 ° sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung, ohne Schatten zu erzeugen
- ² Bis zu 85% Energieeinsparung mit neuer LED-Filamenttechnologie: 8W LED entspricht 60W Glühbirne
- ² Retrofit-Größe und klassisches Vintage-Design für traditionelle Glühlampen Look and Feel
- ² Kein Flackern zum Schutz der menschlichen Augen
- ² Hoher CRI > 80 sorgt für mehr lebendiges und natürliches Licht
- ² Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- ² Lange Lebensdauer dauert bis zu 10 Jahre (4 Stunden pro Tag)
- ² Dimmbar von 10% -100%
- ² Zwei Jahre Garantie, basierend auf einem durchschnittlichen täglichen Verbrauch von 4 Stunden
- ² Mit Bescheinigung von CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



Anwendung


G300 Bernstein dimmbare [riesige LED Globe Glühbirnen](#) 8W bietet trendige und Retro-Licht in Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bar, Club, Pub, Café, Hotel, Restaurant, Bistro, Showroom, etc. Es ist ideal für dekorative Installation, häusliche Anwendungen, etc.

Betrieb und Instandhaltung

- ² Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C.
- ² Lagern und verwenden Sie die Glühbirne / Lampe wie eine herkömmliche Glühbirne / Lampe.
- ² Überprüfen Sie, ob Ihre Geräte richtig verkabelt sind und keine Spannungsspitzen an der Lampe / Lampe verursachen, die zu Überhitzung / Ausfall führen.
- ² Lampe / Lampe sollte frei von Verunreinigungen gehalten werden.
- ² Ein guter Zustand der Kontakte des Lampenhalters ist wichtig, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Lampe / Lampe sicherzustellen.
- ² Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Lampe / Lampe installieren oder entfernen.
- ² Stellen Sie sicher, dass die Lampe / Lampe abgekühlt ist, bevor Sie sie entfernen.

Warnung: Unterbrechen Sie die Nutzung, wenn sie beschädigt ist.

Application





Paket

1 PC führte Birne pro Farbenkasten, dann 2 PC, die in einem Standardexportkarton verpackt wurden. (1pc / Farbenkasten, 2 PC / Karton)



Rücknahmegarantie

Wir bieten eine kostenlose ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden für diesen Artikel.

Sollten Rücksendungen erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viel Details wie möglich über das Problem an, das Sie haben.

Schritt 3) Autorisierung für die Rückgabe des Artikels wird ausgegeben.

Schritt 4) Bringen Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Erstattung zurück.



FAQ

Q1. Sind Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.

Q2. Wie über Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams prüfen die Produkte nacheinander mit Alterungslinie, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität für alle Produkte zu gewährleisten.

Q3. Wie über den Preis? A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise an.

Q4. Wie soll ich eine Bestellung aufgeben?

A4: Kontakt mit Online-Service, oder senden Sie uns eine E-Mail direkt, wir werden Ihnen mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung usw. bald antworten. Vielen Dank.

Q5. Kann ich Proben von Ihnen kaufen?

A5: Ja! Sie sind willkommen, Beispielauftrag zu setzen, um unsere überlegene Qualität und Service zu prüfen, Mischproben sind annehmbar.

Q6. Kann ich Ihre Fabrik besuchen?

A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer passenden Zeit zu besuchen.

Q7. Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen machen?

A7: Wir haben unterschiedliche Druckverarbeitung für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder senden Sie eine E-Mail direkt an uns.

Q8. Wie sollte ich meine Bestellungen bezahlen?

A8: Sie können mit T / T zahlen, L / C auf Sicht wäre für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung erforderlich.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

