



## Productomschrijving

Met de klassieke kaars C37-vorm is de INNOLITE C37 dimbare LED-kroonluchter 5W een economische keuze om de standaard gloeilamp van 35 W te vervangen. De installatie is ook erg gemakkelijk door dezelfde maat en standaard basiskap.

Met kunststof beklede aluminium behuizing is dit LED-kaarslicht breukvast. Ondertussen is het ook een milieuvriendelijk product omdat er geen kwik en UV-straling bij betrokken is.

Dit LED-kroonluchterlicht kan ook regelmatig worden gedimd van 0% tot 100% door reguliere Triac-dimmers. Met Innolite dimbare kroonluchterlamp kunt u altijd genieten van het aanpassen van de helderheid van de lamp om de meest geschikte lichtsfeer te creëren.



## Productspecificatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Modelnr.                 | 37153                            |
| macht                    | 5W                               |
| Coerttype                | Opaal                            |
| Lichtstroom              | 400lm ± 10%                      |
| Gelijk aan gloeilamp     | 35W                              |
| LED Type                 | SMD                              |
| Ingangsspanning          | 220-240VAC of 100-130VAC         |
| Materiaal                | Kunststof en aluminium           |
| Kleurtemp (CCT)          | 2700K - 6500K                    |
| Energie-efficiëntielabel | A +                              |
| Stralingshoek            | 200 °                            |
| Kleurweergave-index      | > 80 Ra                          |
| Krachtfactor             | > 0.5                            |
| Starttijd                | & Lt; 0.5S                       |
| Schakelcyclus            | ≥12,500                          |
| Levenslang               | Tot 25.000 uur                   |
| Lampvoet                 | E12, E14, E26, E27, B22          |
| Dimensies                | Dia = 37 mm                      |
|                          | E14, L = 103 mm; E27, L = 105 mm |



## Productcertificaten

CE RoHS ErP SAA  FC



## gerelateerde producten

| Modelnr. | Lampenkap | Vermogen (W) | Lichtstroom (lm) | Equivalent gloeilamp |
|----------|-----------|--------------|------------------|----------------------|
| 37151    | Opaal     | 3W           | 250lm ± 10%      | 20W                  |
| 37154    | Opaal     | 6W           | 480lm ± 10%      | 40W                  |

|       |       |    |                 |     |
|-------|-------|----|-----------------|-----|
| 37155 | Opaal | 7W | 560lm $\pm$ 10% | 45W |
|-------|-------|----|-----------------|-----|



## Productshow

## Conventional PCA LED Bulb





## voordelen

- <sup>2</sup> Breukvast als met kunststof beklede aluminium behuizing
- <sup>2</sup> Tot 70% energiebesparing met SMD LED-technologie: 5W LED equivalent aan 35W gloeilamp
- <sup>2</sup> Retrofit-formaat en klassiek ontwerp voor een traditionele gloei-uitstraling
- <sup>2</sup> Zacht licht zonder flikkering om menselijke ogen te beschermen
- <sup>2</sup> Hoge CRI & gt; 80 zorgt voor levendiger en natuurlijk licht
- <sup>2</sup> Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- <sup>2</sup> Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- <sup>2</sup> dimbaar
- <sup>2</sup> Twee jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- <sup>2</sup> Met certificering van CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



## Toepassing

Innotech C37 dimbare LED kroonluchter licht wordt meestal gebruikt als kroonluchter lamp, hanglamp, wandlamp etc. Het kan bieden antiek en zacht licht in de eetkamer, woonkamer, hal, hotel, restaurant, koffie winkel, etc.

### Gebruik en onderhoud

- <sup>2</sup> Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- <sup>2</sup> Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- <sup>2</sup> Controleer of uw fixtures correct zijn aangesloten en geen spanningspiek leveren aan lamp / lamp, waardoor oververhitting / uitval wordt veroorzaakt.
- <sup>2</sup> De lamp / lamp moet vrij blijven van verontreinigingen.
- <sup>2</sup> Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk voor een goede werking van de lamp / lamp.
- <sup>2</sup> Schakel de netvoeding uit voordat u lamp / lamp installeert of verwijdt.
- <sup>2</sup> Zorg dat de lamp / lamp is afgekoeld voordat u hem verwijdt.

**Waarschuwing:** Beëindig gebruik als beschadigd.

# Application



## Pakket

1 stuk LED-lamp per kleurdoos, dan 50 stks verpakt in een standaard omdoos. (1 stk / kleur doos, 50 stks / carton)



## TERUGSTUURBELEID

We bieden een gratis TWEE JAAR GARANTIE op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Moeten retouren worden vereist:

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze website.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



## FAQ

Q1. bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met onze eigen mallen en productielijnen.

Q2.How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit voor alle producten te waarborgen.

Q3.Hoe over prijs?

A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4.Hoe een bestelling plaatsen?

A4: Contact met online service, of e-mail direct naar ons, wij zullen u antwoorden met productprijs, specificaties, verpakking etc. binnenkort. Dank je.

Q5.Mag ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om een voorbeeld bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6.Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op uw geschikte tijd te bezoeken.Q7.Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: We hebben verschillende printprocessen voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of stuur ons rechtstreeks een e-mail.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen door T / T, L / C op zicht zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.



## Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



## Certifications



## Exhibition & Fair



## Factory Show

